

# IceWM - konfiguracja

Położenie: (nie dotyczy)

© 3bird Projects 2018, <http://edukacja.3bird.pl>

## Globalne ustawienia

```
/usr/share/icewm
```

Ustawienie domyślnego menedżera:

```
/etc/env.d/90xsession ---> XSESSION="icewm-session" (należy wywołać „env-update”)
```

## Wygaszacz ekranu

IceWM nie posiada opcji dotyczącej wygaszacza ekranu. Można go ustawić lub wyłączyć za pomocą opcji:

```
# xset -q (wyświetli obecne ustawienia)
```

```
# xset -dpms (wyłącza zarządzanie energią)
```

```
# xset s (resetuje do domyślnych ustawień)
```

Ustawienia będą oczywiście obowiązywać do ponownego restartu środowiska graficznego. Aby obowiązywały na stałe, należy dokonać modyfikacji w ustawieniach xorg:

```
# nano /etc/X11/xorg.conf
```

```
Section „ServerFlags”
```

```
Option „BlankTime” „45” (wygaszacz po 45 minutach)
```

```
EndSection
```

lub wyłączyć na stałe:

```
Section „Monitor”
```

```
Option „DPMS” „false”
```

```
EndSection
```

## Problemy

- **Brak tła w IceWM 1.2.30** - po aktualizacji pakietu "jpeg" do wersji 8a, IceWM nadal szuka wersji 62 (/usr/lib64/libjpeg.so.62). Rozwiązanie: należy dodatkowo zainstalować (ponownie) starą wersję libjpeg.so.62: # **emerge =jpeg-6b-r9** (Uwaga: Pakiet "jpeg" w wersji 8b działa już dobrze). Inną przyczyną braku tła może być fakt, iż składnik „icewmbg” nie jest automatycznie ładowany przy starcie icewm. Rozwiązanie: zamiast uruchamiać „icewm”, należy uruchomić „icewm-session”.

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2018.